

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE DE PYRÈTHRE VÉGÉTAL ANTI-MOUSTIQUES



Cet appareil est un Diffuseur Automatique pour espaces d'intérieur, utilisant des bonbonnes prédosées de 150 MI à base de Pyrèthre végétal, contre les moustiques et les mouches, ou de parfum d'ambiance. Il est doté d'une télécommande avec laquelle il est possible de programmer la fréquence des pulvérisations.

Cette polyvalence en fait un outil idéal pour la maison (pièces de séjour aérées, halls, paliers, ...), les espaces publics (accueils, bureaux, ...), hôteliers, de restauration, etc

Mode d'emploi

Le Diffuseur Automatique doit être disposé à une hauteur de l'ordre de 2 m : fixé au mur ou posé sur une surface plane, comme par

exemple au-dessus d'un meuble. De nombreux programmes de diffusion sont proposés, adaptés à tout contexte d'exploitation, et permettant de protéger un volume de l'ordre de 180 m³, soit environ 60 m² sur une hauteur de 3 m. La bonbonne de 150 MI réalisera environ 1800 pulvérisations, et selon la programmation, par exemple une pulvérisation toutes les 15 ou 30 minutes, sa durée de vie variera de 1 à 2 mois.

Instructions

1. Ouvrir le couvercle du haut vers le bas en appuyant sur le poussoir situé au dessus de l'appareil
2. Insérer 2 piles AA (vendues séparément), cf le sens indiqué
3. Placer la bonbonne aérosol en insérant son embout de vaporisation dans le réceptacle en métal, en prenant soin de ne pas diriger la buse vers son visage
4. Mettre l'interrupteur sur "ON": l'appareil s'activera en lançant une vaporisation (s'assurer auparavant de ne pas être - en particulier son visage - dans l'axe du jet). Le Diffuseur Automatique est maintenant opérationnel.
5. Par défaut, l'appareil est réglé sur "24 heures sur 24" une diffusion toutes les 15 minutes.
6. La lumière "verte" clignotante indique que l'appareil est en mode normal de fonctionnement, que la bonbonne est encore suffisamment pleine et que les piles ont la charge suffisante.
7. La lumière "rouge" clignotante indique qu'il est nécessaire de remplacer la bonbonne ou les piles.
8. Avant de remplacer la bonbonne ou les piles, déplacer l'interrupteur en position "OFF".

La programmation avec la télécommande

Insérer la pile, fournie, dans le réceptacle de la télécommande. S'assurer que le Diffuseur Automatique est en position "ON" et le viser avec la télécommande pour modifier la programmation en appuyant sur une touche. A réception du signal, le Diffuseur Automatique clignote "en vert" 3 fois en émettant un bref "Bip".

Fonctions de la télécommande

- > **OFF**: le Diffuseur s'éteint
- > **ON**: le Diffuseur s'allume et commence à fonctionner avec un réglage par défaut "24 heures sur 24" une diffusion toutes les 15 minutes
- > **5, 10, 15, 20, 25, 30**: choix de l'intervalle entre les pulvérisations (par exemple, le choix "5" programme une pulvérisation toutes les 5 minutes).
- > **8H, 12H**: le Diffuseur ne fonctionne que 8 ou 12 heures par 24H, avec donc respectivement 16 et 12 heures de pause. Lorsque le Diffuseur Automatique est dans l'une de ces 2 périodes de pause de 16 ou 12 H, il clignote "rouge" et "vert". Il suffit de relancer l'une des fonctions Day, Night ou 24H pour qu'il reprenne son programme par défaut.
- > **TEST**: à chaque pression, le Diffuseur Automatique lance une vaporisation ponctuelle, pour vérifier son bon fonctionnement, ou pour augmenter la protection.
- > **1SPRAY, 2SPRAY, 3SPRAY**: pour choisir si le Diffuseur lance à chaque fois 1, 2 ou 3 pulvérisations (par exemple, si l'on a choisi le programme "15", 24H et la fonction 2SPRAY, le Diffuseur lancera sans interruption 2 vaporisations toutes les 15 minutes)

Fonctions "Day" & "Night": exploitation de la cellule photoélectrique qui ne sera opérationnelle que si la pièce est totalement illuminée ou obscurcie.

- > **DAY**: pour ne diffuser que lorsque la pièce est illuminée.
- > **NIGHT**: pour ne diffuser que lorsque la pièce est obscurcie.
- > **24H**: pour une diffusion permanente 24H sur 24.

2 exemples de conseil d'emploi et estimation de la consommation correspondante

- > Dans une pièce de séjour illuminée, le programme type conseillé contre le moustique tigre, qui n'attaque que pendant la journée, est celui d'une pulvérisation toutes les 30 minutes ("30", DAY); la bonbonne de Pyrèthre Naturel 150 MI aura une durée de vie de l'ordre de 2 mois et demi !
- > Dans un local semi-ouvert, comme un hall d'entrée professionnel, le programme type conseillé est celui d'une pulvérisation toutes les 15 minutes, pendant 12 heures ("15", 12H); la bonbonne de Pyrèthre Naturel 150 MI aura une durée de vie de l'ordre d'un mois !

Garantie : le Diffuseur Automatique est garanti 2 ans.

Distributeur :

HBM Distribution

326 Av. Rhin et Danube

06140 Vence

Tel: 04 93 58 23 63 - Fax : 04 93 58 09 19

www.hbmdistribution.com

contact@hbmdistribution.com